



MODELO. STARTER-KIT-3AHX1
KIT BATERÍA 18V LXT 3.0 AH +
CARGADOR



✓ **Incluye:** (1) Batería LXT de 18V (3.0 Ah). (1) Cargador Rápido DC18RC.

1 AÑO DE GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
MODELO	BL1830B
TIPO DE BATERÍA	Ion-Litio, LXT
VOLTAJE NOMINAL	18V
CAPACIDAD	3.0Ah
COMPATIBILIDAD	Herramientas Makita 18V LXT
INDICADOR DE CARGA	LED integrado, 4 etapas
TECNOLOGÍA DE PROTECCIÓN	Protección contra sobrecarga, sobredescarga y sobrecalentamiento
DIMENSIONES APROXIMADAS	79x65x91 mm
PESO APROXIMADO	0.45 kg
RESISTENCIA	Golpes y vibraciones
USO RECOMENDADO	Taladros, martillos, llaves de impacto y otras herramientas 18V LXT
MODELO	DC18RC
TIPO	Cargador inteligente para baterías LXT 18V
VOLTAJE DE ENTRADA	100-240 VAC (universal)
COMPATIBILIDAD	Baterías LXT de 14.4V y 18V (incluyendo 5.0 Ah)
TIEMPO DE CARGA ESTIMADO	2.0 Ah → 24 min 3.0 Ah → 22-30 min 4.0 Ah → 36-40 min 5.0 Ah → -45 min 6.0 Ah → -55 min
DIMENSIONES	156 × 190 × 84 mm
PESO NETO	0.75 kg

